



infordata  
SISTEMI

Infordata Sistemi S.r.l.  
Via Dei Montecchi, 6  
34137 Trieste  
Tel.: +39-040-7796688 - Fax : +39-040-7796392  
C. F. e P. IVA 00933570327  
E-Mail: info@infordata.it



**Descrizione prodotto** : Marcatempo/Controllo presenze on-line

**Modello** : TR515 NetTime ( OEM )

**Introduzione** : Il TR515 è un marcatempo con interfaccia Ethernet, semplice da installare ed usare. Questo terminale offre tutte le funzioni base di un marcatempo in un design attraente e di basso costo.

Estremamente versatile, il terminale TR515 può essere utilizzato sia con fissaggio a muro o su supporti orizzontali. Si ha un eccellente angolo di visione in entrambe le posizioni, ruotando il dispositivo di 180 gradi.

**Funzioni** :

- Interfaccia Ethernet collegata all'hub ethernet o RS232
- Lavora sullo standard di rete TCP/IP
- Il display con LED blu, con alta luminosità e contrasto indica gli ultimi 4 caratteri della tessera identificativa, la data/ora e i messaggi di errore.
- Può contenere circa 8200 records
- Per installazioni multi terminale è possibile settare un numero identificativo per ogni TR515 utilizzando i tasti di IN e OUT.
- Integrato relè per il controllo di suonerie esterne
- Integrato lettore di badge magnetici, RFID, Mifare o codice a barre
- Due pulsanti per selezionare l'entrata o l'uscita

**Specifiche** :

- Display : 4 x 7segmenti - LED blu illuminato
- Lettore di tessere magnetiche: ISO Traccia 2 , 75 BPI
- Lettore di codice a barre : visibile, numerico Code 39
- Lettore RFID: 125 KHz , ASK , 64 bits, codifica Manchester o lettore Mifare 13.56Mhz
- Capacità database : 8200 record circa
- Interfacce supportate: Ethernet , protocollo TCP/IP
- Controllo relè suoneria : 1A , 12 V max.
- Alimentazione : DC 9 V , 500 mA
- Dimensioni : L185 x A110 x P51 mm
- Installazioni : montaggio a muro o desktop
- Temperatura operativa: 0 ~ 55° C
- Umidità operativa : 5 ~ 95 %



infordata  
SISTEMI

Infodata Sistemi S.r.l.  
Via Dei Montecchi, 6  
34137 Trieste  
Tel.: +39-040-7796688 - Fax : +39-040-7796392  
C. F. e P. IVA 00933570327  
E-Mail: info@infordata.it

**Versioni disponibili** : TR515EB – lettore di barcode; interfaccia Ethernet  
TR515EF – lettore ad infrarossi di barcode; interfaccia Ethernet  
TR515EM-00 – lettore di banda magnetica; interfaccia Ethernet; tasti IN e OUT  
TR515EM-14 – lettore di banda magnetica; interfaccia Ethernet; con riconoscimento del verso di strisciata  
TR515ER – lettore di tessere di prossimità a 125kHz; interfaccia Ethernet  
TR515ER-MF – lettore di tessere di prossimità Mifare; interfaccia Ethernet  
TR515SB – lettore di barcode; interfaccia RS232  
TR515SF – lettore ad infrarossi di barcode; interfaccia RS232  
TR515SM – lettore di banda magnetica; interfaccia RS232  
TR515SR – lettore di tessere di prossimità a 125kHz; interfaccia RS232  
TR515SR-MF – lettore di tessere di prossimità Mifare; interfaccia RS232